

FT-450 Новые диапазоны TX : 1.8-30 МГц.

FT-450 Модификация

Важное Уведомление

Эта информация - исключительно для использования лицензированными участниками MARS (Военная Радио Система) или CAP (Гражданский Воздушный Патруль)

Новый диапазон TX передачи: 1.8-30 МГц.

Процедура Модификации: В группе модулей 07 перемычка JP4002 должна быть удалена.

Выключить трансивер. Снять переднюю панель с дисплеем , чтобы иметь доступ к плате CONTROL PCB. Найти перемычку JP4002 как показано на прилагаемых фото. Удалить олово с перемычки и открыть контакты. Собрать панель трансивера и присоединить шнур питания.

1. Нажмите и держите [ATT/IPO], [NB], и [AGC] клавиши, при включении трансивера. Надпись "SMADJO" БУДЕТ ОТОБРАЖЕНА на LCD как адрес памяти на правой нижней стороне дисплея.
2. Вращайте [DSP/SEL] ручку ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ , чтобы показывать "TYPE" по адресу памяти на дисплее.
3. Кратко, нажмите [F] клавишу . Пока иконка "F" отображена, нажмите клавишу [NB] . Значок " t " будет отображен внизу справа частотного дисплея.
4. Нажмите и держите [F] клавишу в течение 3 секунд. Длинный гудок зазвучит, экран очистится и затем частота 7000 будет отображена на LCD. Процедура завершена.

Для того, чтобы возвращать радио в режим Полосы нормальной , сделайте процедуры (1) и (2) как выше, затем пункты (3) и (4) .

